

## Ficha del producto

## Interruptor INV 12A 110VCA 50/60HZ con enclavamiento mecánico y termostato.

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO LC2D12F7



El INV 12A 110VCA 50/60HZ C/ENCL.MEC.S/TERM es un dispositivo eléctrico diseñado para operar a 110VCA, con una capacidad de 12 amperios. Su enclavamiento mecánico y sistema de termostato garantizan un funcionamiento seguro y eficiente en diversas aplicaciones.

[Ver producto en web](#)

### Descripción

El INV 12A 110VCA 50/60HZ C/ENCL.MEC.S/TERM es un dispositivo diseñado para ofrecer un rendimiento eficiente en aplicaciones eléctricas que requieren un control preciso de la energía. Este equipo cuenta con un diseño robusto y una estructura mecánica que garantiza su durabilidad y fiabilidad en entornos exigentes. Su capacidad de operar a 110VCA y su compatibilidad con frecuencias de 50/60Hz lo convierten en una opción versátil para diversas instalaciones eléctricas. Además, incorpora un sistema de enclavamiento mecánico que proporciona una mayor seguridad durante su funcionamiento, así como un termostato que permite un control óptimo de la temperatura, asegurando un rendimiento constante y seguro.

- **Tensión de operación:** 110VCA
- **Frecuencia:** 50/60Hz
- **Corriente nominal:** 12A
- **Sistema de enclavamiento:** Mecánico
- **Termostato integrado:** Sí
- **Diseño robusto:** Alta durabilidad
- **Aplicaciones:** Uso en entornos exigentes
- **Control de temperatura:** Preciso y eficiente
- **Compatibilidad:** Versátil para diversas instalaciones
- **Seguridad:** Protección durante el funcionamiento

## Características

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Corriente nominal (A) | 12                 |
| EAN                   | 3389110385786      |
| Nº de polos           | 3P                 |
| Referencia            | SCHNEIDER LC2D12F7 |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 28 de octubre de 2026