

Ficha del producto

Interruptor PM5560 CL 0.2S, 54 al. con protección IP65 y 230V de voltaje.

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO METSEPM5560



El PM5560 CL 0.2S es un medidor de corrientes residuales diseñado para aplicaciones en instalaciones eléctricas. Su capacidad de 54 amperios permite una monitorización precisa y confiable, garantizando la seguridad y el correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El PM5560 CL 0.2S es un dispositivo de medición de alta precisión diseñado para la monitorización de corrientes residuales en sistemas eléctricos. Este equipo es ideal para aplicaciones industriales y comerciales, donde la seguridad y la eficiencia energética son primordiales. Su estructura robusta y su tecnología avanzada permiten una medición confiable y continua, garantizando la protección de los equipos y la prevención de fallos eléctricos. Con un diseño intuitivo, el PM5560 CL 0.2S facilita la instalación y el uso, convirtiéndose en una herramienta esencial para ingenieros y técnicos en el campo de la electricidad.

- **Modelo:** PM5560 CL 0.2S
- **Tipo de medición:** Corrientes residuales
- **Rango de medición:** 0.2 mA a 30 A
- **Precisión:** $\pm 1\%$ del valor medido
- **Frecuencia de operación:** 50/60 Hz
- **Conectividad:** Salida analógica y digital
- **Dimensiones:** Compacto y ligero
- **Temperatura de operación:** -10°C a 50°C
- **Certificaciones:** CE, RoHS
- **Aplicaciones:** Sistemas eléctricos industriales y comerciales

Características

EAN	3606480614064
Referencia	SCHNEIDER METSEPM5560
Voltaje nominal (V)	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 7 de octubre de 2026