Ficha del producto



Interruptor PM5560 CL 0.2S, 54 al. con protección IP65 y 230V de voltaje.

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO METSEPM5560

El PM5560 CL 0.2S es un medidor de corrientes residuales diseñado para aplicaciones en instalaciones eléctricas. Su capacidad de 54 amperios permite una monitorización precisa y confiable, garantizando la seguridad y el correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos.

Ver producto en web

Descripción

El PM5560 CL 0.2S es un dispositivo de medición de alta precisión diseñado para la monitorización de corrientes residuales en sistemas eléctricos. Este equipo es ideal para aplicaciones industriales y comerciales, donde la seguridad y la eficiencia energética son primordiales. Su estructura robusta y su tecnología avanzada permiten una medición confiable y continua, garantizando la protección de los equipos y la prevención de fallos eléctricos. Con un diseño intuitivo, el PM5560 CL 0.2S facilita la instalación y el uso, convirtiéndose en una herramienta esencial para ingenieros y técnicos en el campo de la electricidad.

- **Modelo:** PM5560 CL 0.2S
- **Tipo de medición:** Corrientes residuales
- **Rango de medición:** 0.2 mA a 30 A
- **Precisión:** ±1% del valor medido
- **Frecuencia de operación:** 50/60 Hz
- **Conectividad:** Salida analógica y digital
- **Dimensiones:** Compacto y ligero
- **Temperatura de operación:** -10°C a 50°C
- **Certificaciones:** CE, RoHS
- **Aplicaciones:** Sistemas eléctricos industriales y comerciales

Características

EAN	3606480614064
Referencia	SCHNEIDER METSEPM5560
Voltaje nominal (V)	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 21 de noviembre de 2026