

Ficha del producto

Linterna dinamo

Marca: Varta

Referencia: EDM 36014



La linterna dinamo es una herramienta exterior compacta y ligera, con clasificación IP54. Ofrece dos opciones de carga: a través de USB tipo C o manualmente con una manivela integrada, proporcionando 15 minutos de luz con solo un minuto de carga. Cuenta con un indicador de carga y batería baja, y tres modos de luz: alto, bajo y emergencia. Además, incluye un gancho integrado en la base para facilitar su sujeción.

[Ver producto en web](#)

Descripción

La Linterna Dinamo es una solución ideal para quienes buscan una fuente de luz compacta y versátil para actividades al aire libre. Con un diseño ligero y una clasificación de protección IP54, esta linterna es resistente al agua y al polvo, lo que la convierte en una opción confiable para camping, senderismo o emergencias. Su sistema de alimentación dual permite cargarla de manera conveniente a través de un puerto USB tipo C o manualmente utilizando la manivela integrada, lo que asegura que siempre tendrás luz cuando la necesites. Con solo un minuto de carga manual, obtendrás hasta 15 minutos de luz, lo que la hace perfecta para situaciones imprevistas.

La Linterna Dinamo cuenta con tres modos de luz: alto, bajo y emergencia, adaptándose a diferentes necesidades de iluminación. Además, incluye un indicador de carga y batería baja, lo que te permite estar al tanto del estado de la linterna en todo momento. Su gancho integrado en la base facilita su sujeción, permitiendo colgarla en diversas superficies para una mayor comodidad.

- **Tipo:** Linterna Dinamo
- **Clasificación IP:** IP54
- **Modos de luz:** Alto, bajo y emergencia
- **Sujeción:** Gancho integrado en la base
- **Alimentación:** Carga USB tipo C o manualmente con manivela
- **Tiempo de carga:** 1 min = 15 min de luz
- **Indicador:** Carga y batería baja

Características

EAN

4008496070299

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 25 de octubre de 2026