

Ficha del producto



Relé de control de corriente HARMONY RM35-JA, rango de 0,15 a 15 A, ancho de 35 mm

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO RM35JA32MT

El relé Harmony RM35-JA es un dispositivo modular multifuncional diseñado para el control de corriente en redes monofásicas. Su diseño compacto de 35 mm permite una instalación eficiente en paneles de control, siendo adecuado para diversas aplicaciones industriales. Ofrece diagnóstico automático y gestión de fallos, facilitando la identificación de problemas.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El relé de control de corriente Harmony RM35-JA es un dispositivo modular diseñado para la supervisión de corriente en redes monofásicas. Este relé multifuncional se utiliza en diversas aplicaciones industriales, incluyendo sistemas de elevación, embalaje y control de ascensores. Su diseño compacto de 35 mm permite una instalación eficiente en rieles DIN, optimizando el espacio en paneles de control.

- Rango de medida: 0,15 a 15 A AC, 50/60 Hz
- Capacidad de conmutación: 2000 VA
- Corriente mínima de conmutación: 10 mA a 5 V CC
- Tiempo de retraso ajustable: 0,1 a 30 s
- Precisión del umbral de conmutación: +/- 10 % de la escala completa
- Durabilidad eléctrica: 100,000 ciclos
- Conexiones: Terminales de tornillo para cables de diferentes secciones
- Grado de protección: IP20 (terminales), IP50 (panel frontal)
- Temperatura de funcionamiento: -20 a 60 °C
- Certificaciones: CE, UL, CSA, entre otras

Características

Corriente nominal (A)	0
EAN	3606480792311
Sección del cable (mm ²)	35

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 12 de octubre de 2026