

Ficha del producto

Toma RXM2 12 A IP20 con conexiones por tornillo y rango de temperatura -40 a 55 °C

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO RXZE2S108M



La base RXM2 es un componente de relé electromecánico de la gama Harmony, diseñado para montaje plug-in. Su estructura permite conexiones por tornillo y es compatible con relés de 2 C/O, garantizando un funcionamiento eficiente en un amplio rango de temperatura y cumpliendo con normativas internacionales.

[Ver producto en web](#)

Descripción

La BASE RXM2 es un componente de la gama de relés electromecánicos Harmony, diseñado para ofrecer una conexión eficiente y segura en aplicaciones industriales. Este dispositivo destaca por su disposición de terminal de contacto separada, lo que facilita su integración en sistemas de control y automatización.

- Tipo de producto: Toma
- Compatibilidad: Relés con montaje plug-in RXM y REXL, capacidad de sujeción de 2 C/O contacto
- Corriente nominal: 12 A
- Tensión nominal de empleo:
- Conexiones - terminales: Conectores tornillo, compatible con cables AWG 20...AWG 16 (sólido) y AWG 22...AWG 17 (flexible)
- Modo de fijación: Por tornillo y clip-on para carril DIN simétrico de 35 mm
- Anchura: 27 mm
- Peso: 0,058 kg
- Grado de protección: IP20 acorde a EN/IEC 60529
- Temperatura de funcionamiento: -40...55 °C
- Certificaciones: CSA, Lloyd's, UL

Características

Corriente nominal (A)	12
-----------------------	----

EAN	3389119404266
-----	---------------

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 14 de septiembre de 2026