

Ficha del producto



Interruptor astronómico IC ASTRO de 2 canales con programación semanal y 84 conmutaciones

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO CCT15245

El interruptor de luz giratoria programable IC Astro permite controlar cargas eléctricas según los tiempos de amanecer y atardecer, sin necesidad de sensores externos. Con un ciclo de conmutación semanal y capacidad para 84 operaciones, ofrece programación manual y remota, optimizando el consumo energético en diversas aplicaciones.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El interruptor de luz giratoria programable astronómico IC Astro SMART es un dispositivo diseñado para gestionar de manera eficiente el encendido y apagado de cargas eléctricas, adaptándose automáticamente a los tiempos de amanecer y atardecer según la ubicación geográfica. Con un ancho de 45 mm, este interruptor se integra fácilmente en sistemas eléctricos existentes, ofreciendo una solución práctica y funcional.

- Número de canales: 2
- Programación semanal con 84 operaciones de conmutación
- Consumo de energía: 0,5 W
- Intensidad de conmutación máxima: 10 A a 250 V AC (pf = 0,6) y 16 A a 250 V AC (pf = 1)
- Corriente mínima de conmutación: 10 mA a 230 V AC
- Tipo de control: Mediante cálculo de horas de salida y puesta de sol
- Precisión: +/- 0.25 s/día a 25 °C
- Grado de protección: IP20
- Rango de temperatura de funcionamiento: -30 a 55 °C
- Soporte de montaje: Carril DIN TH35 acorde a EN 60715

Características

EAN

3606489524555

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 17 de septiembre de 2026