Ficha del producto



Módulo LED Cobfix 10W 6000K M LEDME

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM4304

El Módulo Led Cobfix de M LEDME integra fuentes Bridgelux con eficiencia de 92 lm/W y potencia de 10 W. Su carcasa de aluminio y PC soporta temperaturas entre -20°C y +45°C, ofreciendo una vida útil de 30000 horas.

Ver producto en web

Descripción

El Módulo Led Cobfix 10W de M LEDME es un dispositivo de iluminación eficiente diseñado para ofrecer una solución luminosa precisa y duradera en aplicaciones que requieren control direccional. Su construcción robusta garantiza un funcionamiento estable bajo diversas condiciones ambientales.

Características técnicas

- Vatios: 10 w
- Fuente Lumínica: Bridgelux
- Luminosidad: 920 lm
- Eficiencia Lm: 92
- Temperatura De Trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de haz: 24°
- Vida Útil: 30000 horas
- Protección: IP20
- Clase Aislamiento Eléctrico: II
- Proteccion Contra Sobretensión: 4 Kv
- Alimentación: 170-265v ac
- Dimensión: 69X70 mm
- Material: Aluminio | PC
- Driver: Lifud
- CRI: 80
- UGR: <19

- Factor De Potencia: 0.6
- Garantía: 3 años
- Temperatura de Color disponible: 3000K, 4500K, 6000K

Dado su bajo índice UGR (<19) y ángulo estrecho, este módulo es adecuado para iluminar puntos específicos o crear efectos de acento en superficies donde se requiere evitar reflejos molestos, aprovechando su alta eficiencia lumínica.

El manejo del producto requiere conexión eléctrica dentro de los rangos especificados de voltaje y temperatura de operación, asegurando la integridad del driver Lifud y la carcasa de aluminio durante su ciclo de vida útil.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Ángulo de apertura	24
Cri (Ra)	80
EAN	8435579743041
Lúmenes (lm)	920 lm
Material	Aluminio
Medidas	69X70 mm
Potencia (W)	10 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	170-265V AC
Temperatura de color	6000K
Vida estimada (h)	30000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 11 de noviembre de 2026