

Ficha del producto



Aplique de Pared LED Black Cube 6W CCT

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM6182

El Aplique de Pared Led Black Cube de M LEDME es un dispositivo de iluminación de superficie con dimensiones de 100x100x100 mm y carcasa en aluminio. Opera con una potencia de 6 W y emite 600 lúmenes utilizando diodos Epistar.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El Aplique de Pared Led Black Cube de la marca M LEDME es un dispositivo de iluminación superficial diseñado para ofrecer una solución luminosa eficiente y duradera en diversos entornos. Su estructura compacta y robusta permite una integración sencilla en espacios que requieran un acabado moderno y funcional.

Características técnicas

- Marca: M LEDME
- Potencia: 6 W
- Fuente luminosa: Epistar
- Luminosidad: 600 lm
- Eficiencia lumínica: 100 lm/W
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de haz: 10°-90°
- Vida útil: 50.000 horas
- Protección: IP54
- Nivel de impacto: IK8
- Clase de aislamiento: I
- Alimentación: 170-265 V AC
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Tipo de instalación: Superficie
- Dimensiones: 100x100x100H mm

- Material del cuerpo: Aluminio
- Índice de reproducción cromática (CRI): 80
- Opciones de temperatura de color: 3CCT
- Garantía: 3 años

Gracias a su alta eficiencia y amplio rango de temperaturas de operación, este equipo garantiza un rendimiento óptimo incluso en condiciones ambientales extremas, manteniendo la estabilidad lumínica durante toda su vida útil proyectada.

La instalación superficial facilita su montaje directo sobre paredes o techos, aprovechando su diseño cúbico para crear efectos visuales definidos sin ocupar espacio adicional ni generar sombras excesivas.

Características

Clase de aislamiento	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Cri (Ra)	80
Lúmenes (lm)	600 lm
Material	Aluminio
Potencia (W)	6 W
Protección	IP54
Voltaje nominal (V)	170-265 V
Tipo de instalación	Superficie

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 29 de septiembre de 2026