

Ficha del producto

Interruptor minuterero automático Acti9 MIN 1-7 min 16A

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO 15363



Interruptor minuterero electromecánico de la gama Acti 9, diseñado para aplicaciones en edificios. Ajustable entre 1 y 7 minutos, soporta hasta 16 A a 230 V AC con factor de potencia 1. Conexión mediante terminales de tornillo hasta 6 mm², montaje en carril DIN.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor minuterero automático de la gama Acti 9, diseñado para aplicaciones en edificios. Permite controlar automáticamente el encendido y apagado de instalaciones eléctricas con temporización ajustable entre 1 y 7 minutos. Ideal para sistemas de iluminación en entornos comerciales pequeños.

Características técnicas

- Tipo de producto: Temporizador electromecánico
- Tensión nominal de empleo: 230 V AC en 50 Hz
- Intensidad de conmutación máxima: 16 A - 230 V AC pf = 1
- Temporizado: Ajustable de 1 a 7 minutos
- Soporte de montaje: Carril DIN
- Pasos de 9 mm: 2
- Conexiones: Terminales de tornillo - $\leq 6 \text{ mm}^2$
- Anchura: 18 mm
- Altura: 83 mm
- Profundidad: 68 mm
- Peso: 84 g
- Grado de protección: IP20 B
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -10...50 °C
- Seleccionador de tipo de conexión: Selector
- Máxima potencia consumida: 1 VA

- Aplicación: Edificios
- Segmento de mercado: Pequeños comercios
- Contenido: Sin mercurio
- Conforme con Directiva RoHS UE
- Producto Green Premium

Se utiliza en instalaciones de iluminación con cargas como tubos fluorescentes, lámparas halógenas, incandescentes, fluorescentes compactas y LED, siempre dentro de los límites de potencia y corriente especificados.

Características

Temporizador	Sí
Frecuencia	50 Hz
Corriente nominal (A)	16
Ancho	18 mm
EAN	3303430153634
Largo	18 mm
Libre de halógenos	Sí
Medidas	18 mm x 83 mm x 68 mm
Peso (kg)	0.084 kg
Profundidad	68 mm
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	6 mm²
Voltaje nominal (V)	230 V
Tipo de corriente	AC
Motor	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026