

Ficha del producto

Bastidor rack 4 posiciones para Modicon M340

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO BMXXBP0400



Bastidor para plataforma automática Modicon M340 con 4 ranuras para módulos X, compatible con procesadores BMXP34 y fuentes BMXCPS. Soporta módulos de E/S y aplicaciones específicas. Consumo de 1 W, grado de protección IP20, montaje por 4 tornillos M6 o clips en carril DIN de 35 mm.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Bastidor de 4 ranuras para la plataforma automática Modicon M340, diseñado para alojar módulos de expansión, procesadores, fuentes de alimentación y módulos de aplicación específica. Ideal para integrar en sistemas de automatización industriales que requieren una configuración modular y escalable.

Características técnicas

- Número de ranuras: 4 bus X
- Compatibilidad del producto: Processador BMXP34, Fonte de alimentação BMXCPS, Módulo E/S, Módulo de aplicação específica
- Consumo de potencia: 1 W
- Conector de expansión: 1 conector (XBE) módulo de expansión
- Modo de fijación: Con 4 tornillos - diámetro: 4,32...6,35 mm, montaje el panel Por 4 parafusos M6, montaje el placa Por clips, montaje el carril DIN simétrico de 35 mm
- Peso del producto: 0,63 kg
- Grado de protección: IP20
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0...60 °C
- Humedad relativa: 10...95 % sin condensación
- Tratamiento de protección: TC
- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium
- Conforme con REACH sin SVHC: Sí

- Directiva RoHS UE: Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
- Sin mercurio: Sí
- Información sobre exenciones de RoHS: Sí
- Normativa de RoHS China: X
- RAEE: En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura

Características

EAN	3595863908862
Gama	Industrial
Nº de elementos	4
Peso (kg)	0,63 kg
Potencia (W)	1 W
Protección	IP20

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026