

Ficha del producto

Bastidor rack 12 posiciones para Modicon M340

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO BMXXBP1200



Bastidor de 12 ranuras para la plataforma automática Modicon M340, compatible con módulos E/S, procesador BMXP34 y fuentes de alimentación BMXCPS. Diseñado para montaje en panel con 4 tornillos M6, soporta temperaturas de funcionamiento de 0 a 60 °C y ofrece protección IP20. Consumo de potencia de 0,74 W, con un conector XBE para expansión.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Bastidor de 12 ranuras para la plataforma automática Modicon M340, diseñado para alojar módulos de entrada/salida, procesadores y fuentes de alimentación compatibles. Ideal para instalaciones industriales que requieren una configuración modular y escalable.

Características técnicas

- Número de ranuras: 12 bus X
- Compatibilidad del producto: Módulo E/S, Procesador BMXP34, Módulo de aplicación específica, Fuente de alimentación BMXCPS
- Consumo de potencia: 0,74 W
- Conector de expansión: 1 conector (XBE) módulo de expansión
- Modo de fijación: Con 4 tornillos - diámetro: 4,32...6,35 mm, montaje en panel por 4 parafusos M6, montaje en placa
- Peso del producto: 1,27 kg
- Grado de protección: IP20
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0...60 °C
- Humedad relativa: 10...95 % sin condensación
- Tratamiento de protección: TC
- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium
- Conforme con REACH sin SVHC: Sí

- Directiva RoHS UE: Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
- Sin mercurio: Sí
- Información sobre exenciones de RoHS: Sí
- Normativa de RoHS China: X
- RAEE: En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura

Características

EAN	3595863909029
Gama	Industrial
Nº de elementos	12
Peso (kg)	1,27 kg
Potencia (W)	0,74 W
Protección	IP20

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 11 de octubre de 2026