

Ficha del producto

Kit de Programación Acti 9 para ITA 1,5 m

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO CCT15950



Kit de programación para dispositivos ITA de la gama Acti 9, diseñado para aplicaciones en edificios. Incluye un cable USB de 1,5 m y un dispositivo de programación con conexión tipo mini-B. Compatible con interruptores temporizados anuales ITA y llaves de memoria ITA. Alimentación mediante interfaz USB del PC.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Kit de programación para dispositivos ITA de la gama Acti 9, diseñado para su uso en entornos de edificios. Permite la configuración y actualización de interruptores temporizados anuales y llaves de memoria ITA mediante conexión directa al ordenador.

Características técnicas

- Composición del kit: 1 cable USB de 1,5 m, 1 dispositivo de programación
- Alimentación: Interfaz USB del PC
- Sistema operativo compatible: Windows 2000 SP4, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
- Tipo de conexión integrada: Ranura para llave de memoria USB tipo mini-B
- Compatibilidad del producto: interruptor temporizado anual ITA, llave de memoria ITA
- Material: POM (polioximetileno), PC (policarbonato)
- Altura: 18,5 mm
- Anchura: 57 mm
- Profundidad: 40 mm
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 5...35 °C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -5...45 °C
- Directiva RoHS UE: Conforme
- Sin metales pesados tóxicos: Sí
- Sin mercurio: Sí
- Información sobre exenciones de RoHS: Sí

- Normativa de RoHS China: Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
- RAEE: En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura
- Código de compatibilidad: Quick_PF

El kit facilita la programación de dispositivos ITA en entornos de pequeños comercios, asegurando una integración sencilla en sistemas de control de edificios.

Características

Ancho	57 mm
EAN	3606480625190
Largo	1,5 m
Medidas	18,5 mm x 57 mm x 40 mm
Peso (kg)	0,05 kg
Profundidad	40 mm

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026