Ficha del producto

Transformador de corriente 250 A 4 polos

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO LV431570



Transformador de corriente de 4 polos, con corriente nominal de 250 A y relación de transformación 250/5 A, diseñado para aplicaciones de control en sistemas AC. Clase de precisión 1, tensión nominal de empleo 530 V, frecuencia 50/60 Hz. Consumo de potencia 1,1 VA, conexión mediante conector de cable 2,5 mm².

Ver producto en web

Descripción

Bloque de TI y salida de tensión para uso en sistemas de control, compatible con la gama ComPact NSX250 nueva generación INS250 Compact INV100...250. Diseñado para aplicaciones en redes AC con corriente nominal de 250 A y 4 polos, permite la medición precisa de corriente mediante transformador de corriente con relación de transformación 250/5 A.

Características técnicas

- Número de polos: 4P
- Corriente nominal [In]: 250 A
- Relación de transformación del trafo: 250/5 A
- Consumo de potencia: 1,1 VA
- Clase de precisión: Clase 1
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 530 V
- Tipo de red: AC
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Terminal de conexión auxiliar: Conector de cable 2,5 mm²
- Clase de protección contra descargas eléctricas: Clase II
- Grado de protección IP: IP40 acorde a IEC 60529
- Grado de protección IK: IK04 acorde a IEC 62262
- Directiva RoHS UE: Conforme
- Normativa de RoHS China: Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de

sustancias
- Reglamento REACh: La referencia contiene SVHC sobre el umbral
- Sin mercurio: Sí
- Información sobre exenciones de RoHS: Sí
- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium
- RAEE: En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	250
EAN	3606480020803
Nº de polos	4P
Protección	IP40
Sección del cable (mm²)	2,5 mm²
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 25 de noviembre de 2026