Ficha del producto



Bombilla LED lineal R7s 360º 78mm 6W 600lm 6000K GSC 2004820

Marca: GSC

Referencia: GSC 200650029

Bombilla LED lineal R7s 360º 78mm 6W 600lm 6000K GSC 2004820

La bombilla LED lineal R7s de 78 mm es la solución perfecta para sustituir las clásicas bombillas halógenas lineales. Con una potencia de 6W y 600lm, ofrece una luz fría de 6000K y un ángulo de apertura de 360º. Además, su larga vida útil de 20000 horas y la capacidad de soportar hasta 100.000 encendidos la convierten en una opción duradera y eficiente. Con un bajo consumo y alta luminosidad, esta bombilla LED no genera calor y no requiere mantenimiento, lo que la hace ideal para su uso en diferentes espacios. Disponible en luz cálida, neutra o fría, esta bombilla LED lineal es equivalente a una luz de 60W, ofreciendo un rendimiento óptimo y eficiente.

- Potencia: 6W
- Lúmenes: 600lm
- Tipo de luz: fría 6000K
- Ángulo de apertura: 360º
- Vida útil: 20000 horas
- Capacidad de encendidos: hasta 100.000

Ver producto en web

Descripción

Bombilla LED lineal R7s 360º 78mm 6W 600lm 6000K GSC 2004820

Bombilla de led lineal de casquillo R7s que podrás utilizar para sustituir las clásicas bombillas halógenas lineales.

Principales características de las bombillas led:

- larga vida
- bajo consumo
- alta luminosidad
- no generan calor
- no precisan mantenimiento

Características de la bombilla led lineal

- disponibles en luz cálida, neutra o fría
- ángulo de apertura de 360º
- 20000 horas de vida
- equivalente a 60W de luz
- admite hasta 100.000 encendidos

Características

Ángulo de apertura	360º
Casquillo	R7s
Clasificación energética	F
EAN	8433373055490
Encendidos (ON/OFF)	15000
Medidas	15x78mm
País de origen	China
Peso (kg)	0,029
Protección	IP20
Regulable	No
Voltaje nominal (V)	230
Tipo de lámpara	Lineal
Temperatura de color	6000K
Vida estimada (h)	20000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 25 de noviembre de 2026