

Ficha del producto

Linterna Varta flex area light 230lm

Marca: Varta

Referencia: EDM 36482



Linterna Varta flex area light 230lm: La linterna Varta flex area light ofrece una potencia de 230 lúmenes y un alcance de 22 metros. Con una duración de hasta 35 horas, funciona con 3 pilas AA incluidas. Cuenta con un imán integrado, es resistente a caídas de 2 metros, al agua y al polvo (IP54). Equipada con tecnología LED COB para una iluminación óptima, lente translúcida para una mejor difusión de la luz y mango de goma antideslizante. Con un tamaño compacto de 11,9 cm, es ideal para uso en exteriores y actividades al aire libre.

[Ver producto en web](#)

Descripción

La linterna Varta flex area light 230lm es una herramienta de iluminación versátil y resistente, ideal para actividades al aire libre o en entornos de trabajo exigentes. Con un alcance de 22 metros y una duración de hasta 35 horas, esta linterna funciona con 3 pilas AA incluidas para una mayor comodidad. Su diseño incluye un imán para facilitar su uso en diferentes superficies, y es resistente a caídas de hasta 2 metros, así como al agua y al polvo con certificación IP54. La tecnología LED COB garantiza una iluminación óptima, mientras que la lente translúcida evita el deslumbramiento y proporciona una mejor difusión de la luz. El mango de goma antideslizante y el tamaño compacto de 11,9 cm hacen que esta linterna sea fácil de transportar y utilizar en cualquier situación.

Alcance de 22 metros

Duración de hasta 35 horas

Funciona con 3 pilas AA incluidas

Incluye imán para facilitar su uso

Resistente a caídas de 2 metros

Resistente al agua y al polvo con certificación IP54

Tecnología LED COB para iluminación óptima

Lente translúcida para evitar deslumbramiento

Mango de goma antideslizante
Tamaño compacto de 11,9 cm

Características

EAN	4008496977956
País de origen	Germany
Peso (kg)	0, 266

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 7 de octubre de 2026