

Fiche produit

**Batterie - 16 A 230V 50/60 Hz
réinitialisable LEGRAND 412602**

Marque: LEGRAND

Référence: LEGRAND 412602

Miniature - 16 A 230V 50/60 Hz réarmable

Fabricant: **Legrand**[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Batterie 16 A 230V 50/60 Hz réinitialisable LEGRAND 412602

Minuteria - 230 V ~ - 50/60 Hz - Synchronisation réglable de 0,5 à 10 min - Contact forcé manuel - Recyclable - Sortie 16 A - 250 V ~ - $\mu \cos \phi = 1$ - Incandescent de 3680 W, 2000 W d'halogène - 230 V ~ - 1000 VA fluorescentes compensées en série - 1000 VA fluorescentes compensées en parallèle max 70 μF - Fluocompacta 1000 VA - Lampe à économie d'énergie 1000 W - Spécialement adaptée aux lampes à économie d'énergie fluocompact - Fonctionnement avec 3 ou 4 fils La minuterie reconnaît automatiquement - Prend en charge un nombre illimité de boutons-poussoirs non éclairés ou 50 boutons-poussoirs éclairés avec un indicateur au néon de 1 mA maximum - Éclairage permanent - Nombre de modules: 1

Caractéristiques

Courant nominal (A)	16
EAN	11324506412602830000010
Fabricant	Legrand
Tension nominale (V)	230V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

