Fiche produit



Bloc différentiel QUICK VIGI IC60 2P 40A 30mA-AC

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO A9Q11240

Bloc différentiel Vigi iC60, 2P, 40A, 30mA, classe AC, IP20, 50/60 Hz, Sans protection contre les surtensions, Signalisation locale : Indicateur de déclenchement, Méthode de montage : Clip réglable, Support de montage : rail DIN, Connexion Alimentation au MCB : Enfichable , Longueur du fil nu : 14 mm (bas), 91 x 36 x 73,5 mm, 0,165 kg, blanc. Bénéfices : Découvrez le nouveau disjoncteur rail DIN iC60Acti9 jusqu'à 40A. La nouvelle référence dans le domaine de la distribution de terminaux. Facile à sélectionner et à installer avec des connexions robustes et des bornes ergonomiques et sûres (2 fois le couple de serrage standard). Respectueux de l'environnement, car ses composants sont 100% recyclables et valorisables... Applications : Borne de distribution basse tension, Protection des circuits électriques de tous les bâtiments tertiaires et industriels, Toutes applications, notamment réseaux et ambiances polluées, Protection des tableaux moteurs, Protection des DC circuits actuels.

Voir le produit en ligne

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	40
Sensibilité	30 mA
EAN	3606480393433
Fabricant	Schneider
Pas de. des pôles	2P
Référence	SCHNEIDER A9Q11240

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 3 novembre 2026