

Fiche produit

**Bouton tactile 3 fils Pulsatemp blanc**

Marque: DINUY

Référence: DINUY PT SUP EL4

- Bouton tactile temporisé à 3 fils pour montage en saillie au mur.
- Installation à 3 fils : phase, neutre et retour de la lampe.
- Valable pour tous les types de luminaires, y compris les lampes à LED et Extracteurs.
- LED lumineuse qui reste allumée en permanence.
- Réinitialisable à tout moment pendant le chronométrage.
- Intègre des vis de sécurité qui empêchent ou entravent son vol.
- Couleur : Blanc.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Référence produit PT SUP EL4

Tension d'alimentation (V) 230VAC

Fréquence (Hz) 50

Consommation propre 0,7W

Pouvoir de coupure du relais (A) 16

Lampes LED (W) 400

Incandescence et Halogène 230V (W) 3000

Halogène 12V avec transformateur électronique (W) 3000

Halogène avec transformateur ferromagnétique (W) 2400

Lampes Fluorescentes (W) 1300

Lampes fluorescentes (VA) 1300

Contacteur pris en charge OUI

Passage à zéro OUI

Installation à 3 fils

Éclairage permanent Non

Avertissement d'arrêt NonTemporisation minimale (secondes) 30

Temporisation maximale (minutes) 12
Télécommande temporisée Non
Boutons poussoirs lumineux NO
Température de fonctionnement (°C) (min) 0
Température de fonctionnement (°C) (max) 40
DEL lumineuse permanente OUI
Boîtier universel. En surface. Vis de sécurité
Protection environnementale IP20 selon UNE20324
Selon la norme UNE-EN60669-2-1 et UNE-EN60669-2-3

Caractéristiques

Couleur	Blanc
EAN	8422447011692
Fabricant	Dinuy

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 24 octobre 2026