

Fiche produit

**Spot Downlight LED orientable
blanc Rail 10W CCT**

Référence: LEDME GA4136



Le spot downlight orientable iSG Lighting est un luminaire encastrable de 10W avec source Epistar et driver Lifud. Il offre 1200 lumens, une efficacité de 120 lm/W, un CRI 90 et une durée de vie de 50 000 heures. Fonctionne entre -20°C et +45°C avec un angle de faisceau de 36°.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Le Spot Downlight Led Orientable White Track iSG Lighting est un système d'éclairage encastrable conçu pour offrir une lumière directionnelle et efficace dans les espaces nécessitant un contrôle précis du faisceau lumineux.

Caractéristiques techniques

- Marque : iSG Lighting
- Puissance : 10 W
- Source lumineuse : Epistar
- Luminosité : 1200 lm
- Efficacité lumineuse : 120 lm/W
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle de faisceau : 36°
- Durée de vie : 50 000 heures
- Protection : IP20, IK6
- Classe d'isolement : II
- Protection contre les surtensions : 4 kV
- Alimentation : 220-240 V ac
- Dimensions : 90x70H mm (découpe 75 mm)
- Matières : Aluminium et Verre
- Driver : Lifud
- Indice de rendu des couleurs (IRC/CRI) : 90

- UGR : <19
- Facteur de puissance : 0.9
- Réglable : Optionnel
- Garantie : 5 ans
- Température de couleur : 3CCT

Son faible indice UGR et sa haute efficacité lumineuse permettent un éclairage uniforme sans éblouissement excessif, en profitant de l'orientation du faisceau pour mettre en valeur des éléments spécifiques.

L'installation nécessite d'encastrer dans le plafond en suivant la dimension de découpe spécifiée, assurant une finition propre intégrée à l'architecture.

Caractéristiques

Classe d'appliance	Catégorie II
Haute	75 mm
Largeur	90 mm
Cri (Ra)	90
EAN	8435579741368
Fabricant	iSG Lighting
Lumens (lm)	1200 lm
Puissance (W)	10 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	220-240 V
Puissance lumineuse (W)	10
Décibels (dB)	<19

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 2 octobre 2026