

Fiche produit

Spot Downlight LED orientable White Track 35W CCT

Référence: LEDME GA4142



Le spot Downlight LED orientable iSG Lighting consomme 35 W et utilise des diodes Epistar pour atteindre une luminance de 4200 lumens avec une efficacité de 120 lm/W. Son angle de faisceau de 36° permet un contrôle directionnel précis dans des installations encastrables en aluminium et verre.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le Spot Downlight Led Orientable White Track iSG Lighting est un système d'éclairage encastrable conçu pour offrir une lumière directionnelle et efficace dans les espaces nécessitant un contrôle précis du faisceau lumineux.

Caractéristiques techniques

- Marque : iSG Lighting
- Puissance : 35 W
- Source lumineuse : Epistar
- Luminosité : 4200 lm
- Efficacité lumineuse : 120 lm/W
- Angle de faisceau : 36°
- Durée de vie : 50 000 heures
- Protection : IP20, IK6
- Classe d'isolement : II
- Protection contre les surtensions : 4 kV
- Alimentation : 220-240 V AC
- Dimensions : 190x140 mm (H : 190)
- Dimension de découpe : 170 mm
- Matériaux : Aluminium et Verre
- Driver : Lifud
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 90

- UGR : <19
- Facteur de puissance : 0,9
- Température de couleur : 3CCT
- Réglable : Optionnel
- Garantie : 5 ans
- Température de fonctionnement : -20°C à +45°C

Grâce à son IRC élevé et son UGR faible, ce spot garantit une reproduction fidèle des couleurs et un confort visuel supérieur, idéal pour les applications où la qualité de la lumière est prioritaire.

Sa installation encastrable permet une finition épurée au plafond, tandis que sa conception orientable facilite la direction de l'éclairage exactement là où c'est nécessaire.

Caractéristiques

Classe d'appliance	Catégorie II
Cri (Ra)	90
EAN	8435579741429
Fabricant	iSG Lighting
Lumens (lm)	4200 lm
Puissance (W)	35 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	220-240 V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 26 septembre 2026