

Fiche produit

**Spot Downlight LED orientable
M LEDME 10W 3000K**

Marque: LEDME

Référence: LEDME GA4406



Le spot Downlight Led orientable Cobfix de 10W intègre la source lumineuse Bridgelux et le driver Lifud pour garantir une performance optique stable. Avec un flux lumineux de 900 lumens et une efficacité de 90 lm/W, il offre un angle de faisceau de 36° ajustable.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Le Spot Downlight Led orientable Cobfix de M LEDME est un dispositif d'éclairage efficace conçu pour les espaces intérieurs nécessitant une lumière directionnelle et ajustable. Sa construction en aluminium garantit une dissipation thermique adéquate, tandis que sa source Bridgelux assure une performance lumineuse constante.

Caractéristiques techniques

- Marque : M LEDME
- Puissance : 10 W
- Source Lumineuse : Bridgelux
- Flux lumineux : 900 lm
- Efficacité : 90 lm/W
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle de faisceau : 36°
- Durée de vie : 30.000 heures
- Protection : IP20
- Classe d'isolation : II
- Protection contre les surtensions : 4 Kv
- Alimentation : 170-265V ac
- Dimensions : 85x50H mm
- Dimension de découpe : 75 mm
- Matériau : Aluminium

- Driver : Lifud
- CRI : 80
- Facteur de puissance : 0.6
- Garantie : 5 ans
- Température de couleur : 3000K | 4500K

En raison de son faisceau étroit de 36° et de sa haute efficacité, ce spot convient pour mettre en valeur des éléments architecturaux spécifiques ou fournir un éclairage focalisé dans les zones de travail où une précision visuelle est requise sans éblouissement excessif.

Caractéristiques

Classe d’appliance	Catégorie II
Angle d'ouverture	36°
Cri (Ra)	80
Diamètre d'encastrement (mm)	75 mm
EAN	8435579744062
Fabricant	Ledme
Lumens (lm)	900 lm
Matériel	Aluminio
Mesures	85x50H mm
Puissance (W)	10 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	170-265V AC
Température de couleur	3000K
Durée de vie estimée (h)	30.000
Usage	Intérieur

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 29 septembre 2026