Fiche produit



Module LED Cobfix 10W 3000K Source Bridgelux

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM4306

Le module LED Cobfix de M LEDME intègre des sources Bridgelux avec un rendement lumineux de 92 lm/W et un CRI de 80, offrant une solution compacte de 10W. Il dispose d'un angle de faisceau de 24°, d'une durée de vie de 30 000 heures et d'une protection IP20 pour les installations intérieures nécessitant une focalisation précise et un faible éblouissement UGR inférieur à 19.

Voir le produit en ligne

Description

Le module Led Cobfix de M LEDME est un dispositif d'éclairage efficace de 10W, conçu pour offrir une solution lumineuse compacte et fiable avec la technologie Bridgelux.

Caractéristiques techniques

- Marque : M LEDME
- Puissance : 10 W
- Source lumineuse : Bridgelux
- Luminosité : 920 lm
- Rendement lumineux : 92 lm/W
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle de faisceau : 24°
- Durée de vie : 30 000 heures
- Protection : IP20
- Classe d'isolation électrique : II
- Protection contre les surtensions : 4 kV
- Alimentation : 170-265 V AC
- Dimensions : 69x70 mm
- Matériaux : Aluminium et PC
- Driver : Lifud

- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80
- UGR : <19
- Facteur de puissance : 0.6
- Garantie : 3 ans
- Températures de couleur disponibles : 3000K, 4500K et 6000K

Avec un angle de faisceau étroit de 24° et un faible UGR inférieur à 19, ce module fournit un éclairage directionnel précis avec un excellent contrôle de l'éblouissement, optimisant la distribution de la lumière dans les espaces où une focalisation est requise.

Caractéristiques

Classe d’appliance	Catégorie II
Angle d'ouverture	24
Cri (Ra)	80
EAN	8435579743065
Fabricant	Ledme
Lumens (lm)	920 lm
Mesures	69X70 mm
Puissance (W)	10 W
Protection	IP20
Température de couleur	3000K
Usage	Intérieur

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 12 novembre 2026