

Fiche produit

Contrôleur mini RGB 144W 12V avec télécommande IR

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM2184



Contrôleur mini pour bandes LED RVB avec télécommande infrarouge. Il fonctionne avec une alimentation 12V DC et supporte une puissance maximale de 144W. Il dispose d'une protection IP20, d'une classe d'isolation électrique III et d'un boîtier en nylon. Ses dimensions sont de 62x35x23 mm, facilitant l'installation dans des espaces réduits.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Contrôleur mini conçu pour gérer les bandes LED RGB en utilisant une télécommande infrarouge. Ce dispositif permet de régler l'éclairage de manière pratique et efficace, en optimisant les performances des systèmes d'éclairage compatibles avec leur gamme de puissance.

Caractéristiques techniques

- Marque: LEDME
- Puissance maximale: 144W (12V)
- Protection: IP20
- Classe d'isolation électrique: III
- Alimentation: 12V DC
- Dimensions: 62x35x23H mm
- Matériel: PC
- Garantie: 3 ans

Sa conception compacte et la protection IP20 le rendent adapté aux environnements intérieurs secs. La classe d'isolation électrique III assure une manipulation sûre, tandis que le matériau PC apporte légèreté et résistance structurelle à l'appareil.

Caractéristiques

Classe d’appliance	Classe III
Fabricant	Ledme
Contrôle à distance	Oui
Matériel	PC
Puissance maximale (W)	144 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	12 V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 17 octobre 2026