

Fiche produit

Bloc Vigì NG125 3P 63A réglable

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 19036



Bloc Vigì NG125 3P 63 A avec courant nominal de 63 A, conçu pour la protection contre les fuites de courant vers la terre dans les réseaux CA 230-415 V, 50/60 Hz. Offre une sensibilité réglable à 300, 500, 1000 et 3000 mA avec délai sélectif ou immédiat.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Bloc Vigì NG125 3P 63A réglable conçu pour la protection contre les fuites de courant vers la terre dans les installations électriques de petits commerces. Installé en sortie du système, il offre une sensibilité réglable à 300, 500, 1000 et 3000 mA avec options de protection immédiate, sélective ou retardée. Compatible avec les disjoncteurs différentiels via vis de fixation et montage sur rail DIN de 35 mm.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 3P
- Courant nominal [In] : 63 A
- Type de réseau : CA
- Sensibilité de fuite vers la terre : 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA
- Délai de protection contre les fuites vers la terre : Réglable (immédiate/sélective/retardée)
- Emplacement du dispositif dans le système : Sortie

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	63
Classe	AC
Sensibilité	1000
EAN	3303430190363

Fabricant	SCHNEIDER
Long	180 mm
Pas de. des pôles	3P
Poids (kg)	0,41 kg
Protection	IP40
Tension nominale (V)	230...415 V AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 9 octobre 2026