

Fiche produit

Base passive Modicon Atrium 16 canaux

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO ABE7H16R20



Base passive d'entrée/sortie discrète pour systèmes Modicon Atrium, avec 16 canaux et 2 bornes par canal. Alimentation CC 19...30 V, courant maximal 1,8 A, avec fusible interne de 2 A. Connexion par bornes à vis, compatible avec des câbles souples et rigides. Distribution de polarité 0 V ou 24 V.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Base passive d'entrée/sortie discrète pour systèmes Modicon Atrium, conçue pour connecter jusqu'à 16 canaux avec deux bornes par canal. Compatible avec des tensions d'alimentation de 19 à 30 V CC, conforme aux normes IEC 61131-2. Utilise des bornes à vis pour les connexions avec des câbles souples et rigides de différents calibres, avec distribution de polarité 0 V ou 24 V.

Caractéristiques

EAN	3389110544954
Fabricant	SCHNEIDER

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 12 octobre 2026