

Fiche produit

Module d'extension châssis Modicon M340

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO BMXXBE1000



Module d'extension pour châssis de la plateforme automatisée Modicon M340, compatible avec les modèles BMXXBP0400, BMXXBP0600, BMXXBP0800 et BMXXBP1200. Conçu pour les configurations multi-rack, il comprend 2 connecteurs femelle SUB-D 9, 4 LEDs d'état de direction, 1 LED vert RUN et 1 LED rouge COL.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

M340, module d'extension de châssis pour la plateforme automatisée Modicon M340, conçu pour étendre les configurations multi-rack. Utilisé comme extension arrière du panneau, il facilite l'intégration dans des systèmes d'automatisation industrielle avec plusieurs unités.

Caractéristiques techniques

- Compatibilité : BMXXBP0600, BMXXBP0400, BMXXBP0800, BMXXBP1200
- Connecteurs : 2 connecteurs femelle SUB-D 9
- Indicateurs locaux : 1 LED verte (RUN) pour l'état du bus, 1 LED rouge (COL) pour erreur de collision, 4 LEDs vertes pour l'état des adresses du rack
- Consommation électrique : 160 mA à 24 V CC, 22 mA à 3,3 V CC
- Format : Standard
- Protection : IP20
- Température ambiante de fonctionnement : 0...60 °C
- Humidité relative : 10...95 % sans condensation
- Directives : 2014/35/UE (basse tension), 2014/30/UE (EMC)
- Certifications : CE, UL, CSA, RCM, Merchant Navy
- Normes : EN 61131-2, EN/IEC 61010-2-201, UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201, IACS E10, EN/IEC 61000-6-5, EN/IEC 61850-3
- Caractéristiques environnementales : Zones dangereuses classe I division 2
- Traitement de protection : TC

- Statut de fourniture durable : Produit Green Premium
- Conforme REACH sans SVHC : Oui
- Directive RoHS UE : Conformité proactive (hors portée)
- Sans mercure : Oui
- Exemptions RoHS : Oui
- Réglementation RoHS Chine : X

Caractéristiques

EAN	3595864009728
Fabricant	SCHNEIDER
Gamme	Industrial
Nombre d'éléments	1
Protection	IP20
Tension nominale (V)	24 V CC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 17 octobre 2026