Product sheet



INTERFAZ CAMARA IP/DUOX PLUS

Brand: FERMAX

Reference: FERMAX 9454

Permite integrar cámaras CCTV de vídeo IP en una instalación DUOX PLUS. Transforma la señal de vídeo IP (protocolo estándar RTSP) en señal DUOX PLUS que se conecta directamente al bus de DUOX PLUS. Generalmente se requerirá un interfaz por cada cámara instalada en la instalación DUOX PLUS. No obstante, en el caso particular de 2 cámaras en un mismo Bloque, pueden configurarse hasta 2 cámaras en un mismo interfaz (en este casoserá necesario un switch PoE). Cada cámara se alimentará externamente con su alimentador adicional (ref. 9982+ref. 9984) o a través de un switch PoE. El interfaz se alimentará directamente del bus DUOX PLUS. Configurable por wifi, desde el móvil a través de webserver embebido. Se puede asociar una placa de calle al interfaz, de tal forma que, estando en visualización de la cámara IP, se puede activar la apertura de dicha placa de calle asociada. NOTA: No se puede tener visualización de la cámara IP y a la vez tener audio de una placa. FUNCIONAMIENTO AUTOENCENDIDO con Interfaz instalado. En reposo pulsar “botón cámara” en el monitor para realizar autoencendido con diferentes placas / cámaras. Pulsando secuencialmente, la visualización es: Placa 0 o Cámara 0 del propio bloque (una o la otra). Placa 1 o Cámara 1 del propio bloque (una o la otra). Placa 0 o Cámara 0 de la Entrada General (una o la otra).

View product online

Description

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tensión alimentación 18Vdc 24Vdc Consumo en reposo 140 mA (máx.) 104 mA (máx) Consumo en activo 153 mA (máx) 110 mA (máx.) Temperatura de funcionamiento -10 ºC +55 ºC Humedad (sin condensación) 5% 90%

Specifications

High	6,5
Width	18,1
EAN	8424299094540
Depth	9,6

This document is based on the product page published in our store and is provided for information only. It is not contractual. It may contain errors or omissions and does not replace the manufacturer datasheet.

If you have any questions, contact our support team

Item downloaded on 17 November 2026