Product sheet



DISPLAY CITYLINE DUOX PLUS

Brand: FERMAX

Reference: FERMAX 9283

El módulo display Duox Plus permite la búsqueda y visualización del listado de vecinos (directorio electrónico) mediante los botones de navegación (teclas flechas), además de informar sobre el estado de la comunicación. La llamada a vivienda se puede realizar de dos formas: - mediante la introducción del código correspondiente asignado a la vivienda + la tecla "campana". - mediante búsqueda en el directorio electrónico del usuario (botones de navegación) y una vez encontrado pulsando la tecla "campana". Los botones de navegación, también permiten moverse por el menú de programación.

View product online

Description

IPK-437 Especificaciones Técnicas Display: Tamaño: 3,5 pulgadas Formato: 4:3 Resolución: 320 x 240 pixels Colores: 262.000 Proporción de contraste: 500/1 Dirección de visualización: 12 en punto Luminancia (cd/m2): 400 nits Ángulo de visualización: 160H / 160V Retroiluminación: 6 diodos LED Capacidad del directorio: 10.000 usuarios. Tensión de alimentación (a través del CN1): Entrada de 5 V(pin 1) con una tolerancia de 5%. Entrada de PWR: 12 Vdc + 5% (DUOX) Consumo total: 88 mA +10% (STANDBY); 134 mA +10% (TFT ENCENDIDO) Temperatura de funcionamiento: -25ºC, 70ºC Humedad relativa: 5% - 95 % Compatible con amplifi cadores audio V 30.10 y video V 40.10 y superiores. Este display es compatible con versión de software Display Plus V 02.00.001 y superiores.

Specifications

High	6
Width	13,3
EAN	8424299092836
Depth	10

This document is based on the product page published in our store and is provided for information only. It is not contractual. It may contain errors or omissions and does not replace the manufacturer datasheet.

If you have any questions, contact our support team

Item downloaded on 11 November 2026