

Scheda prodotto

**Timer elettronico 3000W a incandescenza 230V**

Marca: DINUY

Riferimento: DINUY MI PLA 002

- Temporizzatore elettronico per installazione in cassetta.
- Collegamento a 3 fili, richiede Neutro.
- Valido per lampade a LED, a incandescenza, fluorescenti ed estrattori.
- Attivazione tramite pulsanti convenzionali .
- Dispone di 2 modalità di funzionamento: timer azzerabile o interruttore a impulsi temporizzato.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Riferimento prodotto MI PLA 002

Tensione di alimentazione (V) 230VAC

Frequenza (Hz) 50/60

Autoconsumo 0,7 W

Potere di interruzione del relè (A) 16

/ > Lampade a LED (W) 400

Incandescenza e Alogene 230V (W) 3000

Alogene 12V con trasformatore elettronico (W) 3000

Alogene con trasformatore ferromagnetico (W) 2400

Fluorescente lampade (W) 1300

Lampade fluorescenti (VA) 1300

Consente contattore SI

Zero crossing SI

Installazione a 3 fili

Illuminazione permanente No Avviso di spegnimento No

Ritardo minimo (secondi) 30

Ritardo massimo (minuti) 10

Telecomando temporizzato SI

Pulsanti luminosi SI (Massimo 20 unità)

Temperatura di esercizio (°C) (min) 0
Temperatura di esercizio (°C) (max) 40
LED luminoso permanente No
Scatola di registrazione di montaggio
Protezione ambientale IP20 secondo UNE20324Conforme con gli standard UNE-EN60669-2-1 e UNE-EN60669-2-3

Caratteristiche

EAN	8422447002614
Produttore	Dinuy
Tensione nominale (V)	230V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 28 ottobre 2026