

Scheda prodotto

Timer scala per scatola di registrazione Orbis Tempo led OB200007

Marca: ORBIS

Riferimento: ORBIS OB200007



Timer per il montaggio a incasso in scatola universale.
Installazione di due fili senza neutro.
Valido per lampade a LED.

Temporizzazione dell'accensione degli impianti di illuminazione: scale, corridoi, ingressi, garage, cantine, ripostigli, bagni, ecc

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Timer scala per la casella del registro di sistema Orbis led Tempo OB200007

Piccole dimensioni per l'installazione tra il pulsante e il meccanismo di dialogo, è nascosto in registri, controsoffitti, ecc

Rapida installazione senza opere o di collegamento del neutro.

Compatibile con qualsiasi pulsante dal mercato.

Riduzione dei consumi energetici per l'illuminazione e l'incremento della vita utile delle lampade.

Valido per ogni tipo di lampada, ad eccezione del LED con trasformatore elettromagnetico e tutti i tipi di fluorescenza.

Tempi di 15 s per 15 min rearmable.

Supporta pulsanti aggiuntivi.

Permette il controllo dei ventilatori e pompe.

Protezione termica e corto-circuito integrato.

Alimentazione: 230 Vac

Frequenza nominale: 50 Hz

Proprio consumo di: 0,035 SARA

Rearmable: Se

Intervallo di temporizzazione: 15 secondi - 15 min.

Protezione: Corto circuito, sovraccarico di corrente.

Grado di protezione: IP 20 secondo en 60529.

Temperatura di funzionamento: da -10 a + 50 ° C

Built-in protezione termica.

Carichi massimi:

Incandescente: 150 W.

Fluorescente: Non Adatto.

Alogena a bassa tensione (trasformatore elettronico): 100 VA.

Alogena a bassa tensione (trasformatore elettromagnetico): 100 VA.

Alogene (230 Vac): 150 W.

Lampade a basso consumo: Non Adatto.

Lampade a LED (trasformatore elettronico): 100 VA.

Lampade a LED (trasformatore elettromagnetico): Non indicato.

I fan. 50 VA.

Caratteristiche

EAN	8426709113131
Produttore	Orbis
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	230V
Tipo di installazione	Nascosta

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 12 settembre 2026