Scheda prodotto

Cambio punzone a revolver BOLLMANN con lunghezza 3.750 mm.

Marca: Bollmann

Riferimento: TUR 0950-3750

Dispositivo di cambio punzone Bollmann-0950-3750, progettato per pinze perforatrici a revolver. Permette di cambiare punzoni con diametri da 2 a 4,5 mm, facilitando i lavori di foratura e la personalizzazione dei materiali. Ideale per uso professionale e hobbistico.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

Il Bollmann-0950-3750 è un cambia-punzone progettato specificamente per le pinze perforatrici a revolver. Questo accessorio consente di sostituire il punzone in modo rapido ed efficiente, facilitando il lavoro su progetti di foratura che coinvolgono diversi materiali. Il suo design robusto e funzionale garantisce una compatibilità ottimale con punzoni di diametro compreso tra 2 e 4,5 mm, rendendolo uno strumento versatile sia per i professionisti che per gli appassionati del fai da te. La facilità d'uso e la precisione nel cambio dei punzoni rendono questo prodotto la scelta ideale per chi desidera migliorare l'efficienza del proprio lavoro.

- **Compatibilità:** Adatto per punzoni da 2 a 4,5 mm.
- **Design:** Compatibile con le pinze perforatrici di tipo revolver.
- **Materiale:** Realizzato con materiali di alta qualità per una maggiore durata.
- **Facilità d'uso:** Consente cambi di punzone rapidi e facili.
- **Versatilità:** Ideale per una varietà di progetti di punzonatura.
- **Precisione:** Garantisce una vestibilità perfetta per prestazioni ottimali.
- **Dimensioni:** Compatto e leggero, facile da maneggiare.
- **Manutenzione:** Richiede una manutenzione minima per un funzionamento continuo.
- **Applicazioni:** Perfetto per lavorare con pelle, carta e altri materiali.
- **Ergonomia:** Progettato per un uso confortevole e prolungato.

Caratteristiche

EAN	4030306950101
Produttore	Bollmann
Peso (kg)	0,1000

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 1 novembre 2026