

Scheda prodotto

Interruttore automatico in miniatura ACTI 9 16A 2P 10000A Icn

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F88216

Interruttore magnetotermico differenziale Acti 9 iC60, bipolare, corrente nominale 16 A. Progettato per uso in corrente alternata e continua, con tecnologia magnetotermica. Potere di interruzione fino a 42 kA. Ideale per piccole aziende. Grado di protezione IP20.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

L'**Acti 9 iC60 RCBO** è un interruttore automatico miniaturizzato progettato per applicazioni con correnti superiori a 0,1 A. Appartiene alla gamma Acti 9 ed è caratterizzato dall'elevata affidabilità e sicurezza nella protezione dei circuiti elettrici. Questo dispositivo ha un design compatto ed efficiente, ideale per l'installazione in piccoli negozi e ambienti in cui è richiesto un controllo preciso della corrente elettrica.

Il modello **IC60H 2P 16A B** offre una corrente nominale di 16 A ed è compatibile sia con reti CC che CA.

La sua tecnologia di sganciatore magnetotermico garantisce una risposta rapida a sovraccarichi e cortocircuiti, con un potere di interruzione fino a 10.000 A a 400 V CA, conforme agli standard EN/IEC 60898-1.

Caratteristiche tecniche:

- Numero di poli: 2P
- Potere di interruzione: 42 kA Icu a 12...60 V CA
- Tensione nominale di esercizio: 220...240 V CA, 400 V CA
- Durata elettrica: 10.000 cicli
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -35...70 °C
- Montaggio: Fissaggio su guida DIN
- Conessioni: Morsetto singolo per cavi rigidi fino a 25 mm²
- Indicatore di posizione dei contatti: Sì
- Umidità relativa: 95% a 55°C

Questo dispositivo è una soluzione efficace per garantire la sicurezza elettrica in diverse applicazioni, offrendo prestazioni ottimali e una lunga durata.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	16
Curva	B
EAN	3606480094583
Produttore	Schneider
No. di poli	2P
Riferimento	SCHNEIDER A9F88216

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 18 ottobre 2026