

Scheda prodotto

**Interruttore automatico
magnetotermico ACTI 9 6A 3P,
10kA, Icn 400V AC**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F88306

Interruttore magnetotermico differenziale Acti 9 iC60, tripolare, corrente nominale 6 A. Progettato per CA e CC, con tecnologia magnetotermica. Potere di interruzione fino a 42 kA. Ideale per piccole aziende. Montaggio su guida DIN.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

L'**interruttore differenziale differenziale Acti 9 iC60** è un interruttore automatico miniaturizzato ad alta efficienza progettato per applicazioni con correnti superiori a 0,1 A. Appartiene alla gamma Acti 9 ed è caratterizzato da robustezza e affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici. Questo dispositivo ha una configurazione 3P, che consente la protezione simultanea di tre poli, e una corrente nominale di 6 A, che lo rende adatto sia per reti CC che CA.

La tecnologia dello sganciatore è magnetotermica, garantendo una risposta rapida a sovraccarichi e cortocircuiti. Il suo potere di interruzione è notevole, raggiungendo fino a 10.000 A Icn a 400 V CA e 42 kA Icu in varie configurazioni di tensione, in conformità con gli standard EN/IEC 60898-1.

Inoltre, il dispositivo è dotato di capacità di sezionamento, consentendo la disconnessione sicura del circuito.

Caratteristiche tecniche:

- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Tensione nominale di esercizio: 220...240 V CA, 400 V CA, 380...415 V CA
- Grado di protezione: IP20
- Durata meccanica: 20.000 cicli
- Temperatura ambiente di esercizio: -35...70 °C
- Conessioni: Terminale singolo, tipo di cavo 1...25 mm² rigido
- Altezza: 85 mm, Larghezza: 54 mm, Profondità: 78,5 mm
- Peso: 0,375 kg

- Colore: Bianco
- Umidità relativa: 95% a 55 °C

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	6
Curva	B
EAN	3606480094651
Produttore	Schneider
No. di poli	3P
Riferimento	SCHNEIDER A9F88306
Tensione nominale (V)	400V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 13 settembre 2026