

Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico miniatura ACTI 9 2P 1A 100 kA Icu

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F95201



Interruttore magnetotermico differenziale Acti 9 iC60, bipolare, corrente nominale 1 A. Progettato per corrente alternata e continua, con potere di interruzione fino a 100 kA. Ideale per piccole applicazioni commerciali e residenziali. Grado di protezione IP20.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

L'**Acti 9 iC60 RCBO** è un interruttore automatico miniaturizzato progettato per applicazioni con correnti superiori a 0,1 A. Appartiene alla gamma **Acti 9** ed è caratterizzato dall'elevato potere di interruzione e dalla tecnologia di sgancio magnetotermico. Questo dispositivo, con un numero di poli **2P**, offre una corrente nominale di **1 A** ed è adatto sia per reti DC che AC.

L'iC60L 2P 1A K si distingue per il suo potere di interruzione fino a **100 kA** a varie tensioni, tra cui 220-240 V AC e 380-415 V AC, conforme agli standard EN/IEC 60898-1. Il suo design consente il montaggio fisso su guida DIN, facilitandone l'integrazione negli impianti elettrici di piccole aziende e abitazioni.

Le caratteristiche tecniche includono:

- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Tensione nominale di isolamento: 500 V AC
- Grado di protezione: IP20
- Durata elettrica: 10.000 cicli
- Temperatura di esercizio temperatura: -35...70 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 0...2000 m
- Conessioni: Terminale singolo per cavi rigidi fino a 25 mm²
- Indicatore di posizione dei contatti: Sì
- Classe di limitazione: 3 secondo EN 60898-1
- Peso del prodotto: 0,25 kg

L'interruttore differenziale Acti 9 iC60 è una soluzione affidabile ed efficiente per la protezione dei circuiti elettrici, garantendo sicurezza e durata nel suo funzionamento.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	1
Curva	K
EAN	3606480084904
Produttore	Schneider
No. di poli	2P
Riferimento	SCHNEIDER A9F95201

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 7 ottobre 2026