

Scheda prodotto

Interruttore automatico in miniatura ACTI 9 10A 2P 15000A Icn



Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F95210

Interruttore automatico miniaturizzato Acti 9 iC60 RCBO, modello IC60L, a 2 poli e corrente nominale di 10 A. Progettato per correnti superiori a 0,1 A, offre protezione magnetotermica e una capacità di interruzione fino a 70 kA a varie tensioni.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

L'**Acti 9 iC60 RCBO** è un interruttore automatico miniaturizzato progettato per applicazioni con correnti superiori a 0,1 A. Appartiene alla gamma **Acti 9** ed è ideale per proteggere i circuiti elettrici in ambienti residenziali e piccoli ambienti commerciali. Questo dispositivo presenta un design compatto ed efficiente, con un numero di poli **2P** e una corrente nominale di **10 A**.

L'iC60L 2P 10A K utilizza la tecnologia di sgancio magnetotermico, che gli consente di offrire un elevato potere di interruzione fino a **15.000 A Icn** a 400 V CA, conforme agli standard EN/IEC 60898-1. La sua capacità di commutazione e la classificazione di Categoria A garantiscono prestazioni sicure e affidabili in diverse condizioni operative.

Le caratteristiche tecniche includono:

- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Tensione nominale di esercizio: 220...240 V CA, 380...415 V CA
- Potere di interruzione in servizio: fino a 25 kA
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -35...70 °C
- Durata meccanica: 20.000 cicli
- Conessioni: terminale singolo per cavi rigidi fino a 25 mm²
- Montaggio: guida DIN
- Indicatore di posizione dei contatti e segnalazione di intervento
- Peso: 0,25 kg

Acti 9 iC60L è una soluzione robusta ed efficiente per la protezione dei circuiti elettrici, garantendo un funzionamento sicuro e duraturo.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	10
Curva	K
EAN	3606480084843
Produttore	Schneider
No. di poli	2P
Riferimento	SCHNEIDER A9F95210

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 15 ottobre 2026