

Scheda prodotto

Interruttore automatico miniatura ACTI 9 C120 63A 2P 10000A 415V Dardo Plus

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9N18382



Interruttore automatico Dardo Plus Acti 9 C120N. Con 2 poli, corrente nominale di 63 A e potere di interruzione di 10.000 A. Ideale per applicazioni con corrente superiore a 0,1 A. Montaggio su guida DIN.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

L'interruttore magnetotermico Dardo Plus C120N, parte della serie Acti 9, è una soluzione avanzata per la protezione dei circuiti elettrici in applicazioni residenziali e commerciali di piccole dimensioni. Progettato per gestire correnti superiori a 0,1 A, questo dispositivo è dotato di due poli (2P) e una corrente nominale di 63 A a 30 °C, che lo rendono una scelta affidabile per diverse installazioni elettriche. Il C120N utilizza la tecnologia di sgancio magnetotermico, garantendo una risposta rapida a sovraccarichi e cortocircuiti. Il suo potere di interruzione raggiunge i 10.000 A, in conformità con la norma EN/IEC 60898-1, garantendo così un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Inoltre, il suo design consente un facile montaggio su una guida DIN simmetrica da 35 mm, facilitandone l'integrazione nei quadri elettrici.

Le caratteristiche principali includono:

- **Frequenza principale:** 50/60 Hz
- **Tensione nominale di esercizio:** 380...415 V CA
- **Durata elettrica:** 10.000 cicli
- **Grado di protezione:** IP20
- **Temperatura di esercizio:** -25...70 °C
- **Altitudine massima di esercizio:** 2000 m
- **Conessioni:** Morsetti a tunnel
- **Posizione neutra:** Sinistra
- **Colore:** Bianco
- **Peso:** 0,41 kg

Il C120N è un'opzione robusta ed efficiente per garantire la sicurezza elettrica nel tuo ambiente.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	63
Curva	D
EAN	3606480379536
Produttore	Schneider
No. di poli	2P
Riferimento	SCHNEIDER A9N18382
Tensione nominale (V)	415

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 19 ottobre 2026