

Scheda prodotto

**Interruttore automatico
magnetotermico SCHNEIDER
100A 3P 15000A 415V**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9N18469



Interruttore automatico Dardo Plus Acti 9 C120H. Con 3 poli, corrente nominale di 100 A e potere di interruzione di 15.000 A. Ideale per applicazioni con corrente superiore a 0,1 A. Montaggio su guida DIN.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

L'interruttore automatico Dardo Plus C120H, parte della serie Acti 9, è una soluzione affidabile ed efficiente per la protezione dei circuiti elettrici in applicazioni residenziali e commerciali di piccole dimensioni. Progettato per gestire correnti superiori a 0,1 A, questo dispositivo è dotato di tre poli (3P) e una corrente nominale di 100 A a 30 °C, il che lo rende un'opzione versatile per diverse configurazioni elettriche. Il C120H utilizza la tecnologia di sgancio magnetotermico, garantendo una risposta rapida a sovraccarichi e cortocircuiti. Il suo potere di interruzione raggiunge i 15.000 A in condizioni di 230-400 V CA, in conformità con la norma EN/IEC 60898-1. Inoltre, il suo design consente il montaggio a clip regolabile su una guida DIN simmetrica da 35 mm, facilitando l'installazione in vari ambienti.

Le caratteristiche tecniche includono:

- Frequenza principale: 50/60 Hz
- Tensione di isolamento nominale: 500 V CA
- Durata meccanica: 20.000 cicli
- Durata elettrica: 5.000 cicli
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -30...60 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Conessioni: Terminali a tunnel per cavi rigidi e flessibili
- Indicatore di posizione dei contatti: Sì
- Colore: Bianco

Il C120H è un'opzione robusta ed efficiente per garantire la sicurezza elettrica nel tuo ambiente.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	100
Curva	C
EAN	3606480380402
Produttore	Schneider
No. di poli	3P
Riferimento	SCHNEIDER A9N18469
Tensione nominale (V)	415

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 30 ottobre 2026