

Scheda prodotto

Interruttore automatico magnetotermico SCHNEIDER ACTI 9 10A 2P 500Vdc

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9N61528



Interruttore automatico miniaturizzato Acti 9 C60H-DC, progettato per corrente continua. Con 2 poli e un potere di interruzione fino a 20 kA, supporta 10 A a 500 V. Ideale per applicazioni residenziali e piccole applicazioni commerciali. Montaggio su guida DIN.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

L'interruttore automatico miniaturizzato **C60H-DC 2P 10A C 500Vdc** della gamma **Acti 9** è una soluzione affidabile ed efficiente per la protezione dei circuiti in corrente continua. Progettato per applicazioni che richiedono una corrente superiore a 0,1 A, questo dispositivo presenta due poli protetti e una corrente nominale di 10 A a 25 °C. La sua tecnologia di sgancio magnetotermico garantisce una risposta rapida a sovraccarichi e cortocircuiti, mentre la sua curva C consente un'adeguata selettività nella protezione dei circuiti elettrici.

Con un potere di interruzione fino a 20 kA a 220 V e 250 V e 6 kA a 500 V, il C60H-DC garantisce un elevato livello di sicurezza e affidabilità.

Questo interruttore è adatto all'uso in ambienti residenziali e di piccole dimensioni, ed è conforme agli standard HB1 e EN 60947-2. Il suo design consente il montaggio fisso su una guida DIN simmetrica da 35 mm, facilitandone l'integrazione in diverse installazioni elettriche.

- Numero di poli: 2P
- Corrente nominale: 10 A a 25 °C
- Tensione nominale di esercizio: 500 V CC
- Potere di interruzione: 20 kA a 220 V e 250 V
- Durata elettrica: 6000 cicli a 500 V CC
- Temperatura di esercizio: -25...70 °C
- Classe di inquinamento: 3
- Lucchettabile in posizione O
- Montaggio su guida DIN

- Peso: 0,256 kg

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	10
Curva	C
EAN	3606480424274
Produttore	Schneider
No. di poli	2P
Riferimento	SCHNEIDER A9N61528

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 13 ottobre 2026