

Scheda prodotto

Interruttore automatico COMPACT 63A 3P 36kA 690V AC TMD NSXm100F

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO C11F3TM063L



L'interruttore automatico NSXm100F della gamma ComPacT è progettato per correnti superiori a 0,1 A. Con 3 poli e un potere di interruzione fino a 85 kA, offre protezione magnetotermica ed è adatto per tensioni fino a 690 V CA.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

L'interruttore automatico NSXm100F 36kA AC 3P 63A TMD ELINK della gamma ComPacT di nuova generazione è una soluzione avanzata per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per applicazioni con correnti superiori a 0,1 A, questo dispositivo tripolare (3P) offre una corrente nominale di 63 A a 40 °C e una tensione nominale di esercizio fino a 690 V AC a 50/60 Hz. La sua tecnologia di sgancio magnetotermico garantisce una risposta rapida ed efficace a sovraccarichi e cortocircuiti.

L'NSXm100F si distingue per il suo potere di interruzione, che raggiunge fino a 85 kA Icu a 220-240 V CA e 36 kA Icu a 380-415 V CA, rendendolo una scelta affidabile per ambienti industriali esigenti.

Il suo design consente il montaggio fisso in posizione orizzontale e verticale, facilitando l'integrazione in varie installazioni elettriche.

Le caratteristiche tecniche includono:

- **Durata meccanica:** 20.000 cicli
- **Durata elettrica:** 10.000 cicli a 440 V In
- **Protezione IP:** IP40 secondo IEC 60529
- **Temperatura di funzionamento:** -25...70 °C
- **Grado di inquinamento:** 3 secondo IK07
- **Conessioni:** Terminali per cavi fino a 95 mm²
- **Larghezza:** 81 mm
- **Altezza:** 137 mm
- **Profondità:** 80 mm

- **Peso:** 1,06 kg

Questo interruttore automatico è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	63
EAN	3606481990617
Produttore	Schneider
No. di poli	3P
Riferimento	SCHNEIDER C11F3TM063L
Tensione nominale (V)	690

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 26 ottobre 2026