

Scheda prodotto

**Interruttore automatico ACTI 9
6A 2P, magnetotermico, 10kA,
Icn 400V AC**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F85206



Interruttore magnetotermico differenziale Acti 9 iC60, bipolare, corrente nominale 6 A. Progettato per CA e CC, con tecnologia magnetotermica. Potere di interruzione fino a 42 kA. Montaggio su guida DIN, grado di protezione IP20.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

L'**Acti 9 iC60 RCBO** è un interruttore automatico miniaturizzato progettato per fornire una protezione efficace in applicazioni con correnti superiori a 0,1 A. Appartiene alla gamma **Acti 9** ed è caratterizzato da robustezza e affidabilità, che lo rendono ideale per piccole aziende e ambienti in cui è richiesto un controllo preciso della corrente elettrica.

Questo dispositivo ha un numero di poli **2P**, che gli consente di proteggere due poli contemporaneamente. La sua corrente nominale è **6 A** ed è compatibile sia con reti CC che CA. La tecnologia dell'unità di sgancio è magnetotermica, garantendo una risposta rapida a sovraccarichi e cortocircuiti. Tra le sue caratteristiche tecniche:

- Potere di interruzione di **10.000 A Icn** a 400 V CA e 50/60 Hz.
- Protezione differenziale con blocco indipendente.
- Grado di protezione IP20, adatto per ambienti controllati.
- Durata elettrica di **10.000 cicli**.
- Temperatura di funzionamento da **-35 a 70 °C**.
- Montaggio su guida DIN per una facile installazione.
- Conessioni per cavi rigidi e flessibili fino a **25 mm²**.
- Indicatore di posizione dei contatti e segnale di intervento locale.
- Classe di limitazione 3 secondo EN 60898-1.
- Altezza di **85 mm**, larghezza di **36 mm** e profondità di **78,5 mm**.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	6
Curva	D
EAN	3606480083112
Produttore	Schneider
No. di poli	2P
Riferimento	SCHNEIDER A9F85206
Tensione nominale (V)	400V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 8 ottobre 2026