

Scheda prodotto

Interruttore differenziale SCHNEIDER iC60 25A 30mA 4 poli tipo A

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9D77425



L'iC60 4P RCBO 25A 30mA è un dispositivo di protezione elettrica che combina un interruttore automatico e un dispositivo differenziale (RCD). Progettato per garantire la sicurezza negli impianti elettrici, offre protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

L'interruttore differenziale differenziale iC60 4P 25A 30mA è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la sicurezza negli impianti elettrici residenziali e industriali. Questo dispositivo differenziale (RCD) combina le funzioni di un interruttore automatico e di un dispositivo di protezione da guasti a terra, offrendo una soluzione completa per la protezione dei circuiti elettrici. Il suo design compatto ed efficiente consente una facile installazione nei quadri elettrici, garantendo prestazioni ottimali e una rapida risposta a sovraccarichi e cortocircuiti. Con una corrente nominale di 25 A e una sensibilità di 30 mA, questo RCBO è ideale per proteggere sia le persone che le apparecchiature elettriche, riducendo al minimo il rischio di scosse elettriche e danni da sovraccarichi.

- **Tipo:** RCBO (Interruttore differenziale con protezione da sovraccarico)
- **Corrente nominale:** 25 A
- **Corrente di dispersione:** 30 mA
- **Numero di poli:** 4P (quattro poli)
- **Tensione nominale:** 230/400 V
- **Curva di intervento:** A (per carichi induttivi)
- **Dimensioni:** Compatto, adatto a quadri elettrici standard
- **Installazione:** Facile montaggio su guida DIN
- **Certificazioni:** Conforme agli standard di sicurezza internazionali
- **Applicazioni:** Residenziale e industriale

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	25
Sensibilità	30 mA

Curva	C
EAN	3606481157904
No. di poli	4P
Riferimento	SCHNEIDER A9D77425

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 19 ottobre 2026