

Scheda prodotto

**LECTOR PROXIMIDAD DESFIRE CITY**

Marca: FERMAX

Riferimento: FERMAX 6957

Lector que permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta o llavero de proximidad. Sólo las tarjetas o llaveros autorizados accionarán el dispositivo. No es necesario un contacto físico. Lector de proximidad que mediante una configuración de dipswitches que incorpora puede funcionar en un sistema autónomo o centralizado. Configuración como AUTÓNOMO. Capacidad de hasta 400 tarjetas o llaveros de usuarios. Lector y controlador integrados en el mismo módulo. Configuración como CENTRALIZADO con protocolo Wiegand 26 o Data/Clock.(Compatible AC-MAX) Módulo de control de accesos, para incorporar en placas de portero/videoportero SKYLINE y CITYLINE. Recomendado para interiores y exteriores. Identificadores compatibles con tarjetas y llaveros DESFIRE EV2 marca FERMAX Tensión alimentación 12 Vdc Consumo en reposo 45 mA Consumo relé activo 85 mA Temperatura funcional -15°C a + 55°C Humedad relativa 5-95% (sin condensación) IP 43 IK 07

[Vedi il prodotto nel web](#)**Caratteristiche**

Alta	7,3
Larghezza	14,8
EAN	8424299069579
Profondità	13,8

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 31 ottobre 2026