Scheda prodotto



LECTOR PROXIMIDAD DESFIRE SKYLINE

Marca: FERMAX

Riferimento: FERMAX 7463

Lector que permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta o llavero de proximidad. Sólo las tarjetas o llaveros autorizados accionarán el dispositivo. No es necesario un contacto físico. Lector de proximidad que mediante una configuración de dipswitches que incorpora puede funcionar en un sistema autónomo o centralizado. Configuración como AUTÓNOMO. Capacidad de hasta 400 tarjetas o llaveros de usuarios. Lector y controlador integrados en el mismo módulo. Configuración como CENTRALIZADO con protocolo Wiegand 26 o Data/Clock.(Compatible AC-MAX) Módulo de control de accesos, para incorporar en placas de portero/videoportero SKYLINE y CITYLINE. Recomendado para interiores y exteriores. Identificadores compatibles con tarjetas y llaveros DESFIRE EV3 marca FERMAX Tensión alimentación 12 Vdc Consumo en reposo 45 mA Consumo relé activo 85 mA Temperatura funcional -15ºC a + 55ºC Humedad relativa 5-95% (sin condensación) IP 43 IK 07

Vedi il prodotto nel web

Caratteristiche

Alta	13,5
Larghezza	10
EAN	8424299074634
Profondità	6

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 11 novembre 2026