

Scheda prodotto

DISPLAY CITYLINE DUOX PLUS

Marca: FERMAX

Riferimento: FERMAX 9283



El módulo display Duox Plus permite la búsqueda y visualización del listado de vecinos (directorio electrónico) mediante los botones de navegación (teclas flechas), además de informar sobre el estado de la comunicación. La llamada a vivienda se puede realizar de dos formas: - mediante la introducción del código correspondiente asignado a la vivienda + la tecla "campana". - mediante búsqueda en el directorio electrónico del usuario (botones de navegación) y una vez encontrado pulsando la tecla "campana". Los botones de navegación, también permiten moverse por el menú de programación.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

IPK-437 Especificaciones Técnicas Display: Tamaño: 3,5 pulgadas Formato: 4:3 Resolución: 320 x 240 pixels Colores: 262.000 Proporción de contraste: 500/1 Dirección de visualización: 12 en punto Luminancia (cd/m²): 400 nits Ángulo de visualización: 160H / 160V Retroiluminación: 6 diodos LED Capacidad del directorio: 10.000 usuarios. Tensión de alimentación (a través del CN1): Entrada de 5 V(pin 1) con una tolerancia de 5%. Entrada de PWR: 12 Vdc + 5% (DUOX) Consumo total: 88 mA +10% (STANDBY); 134 mA +10% (TFT ENCENDIDO) Temperatura de funcionamiento: -25°C, 70°C Humedad relativa: 5% - 95 % Compatible con amplificadores audio V 30.10 y video V 40.10 y superiores. Este display es compatible con versión de software Display Plus V 02.00.001 y superiores.

Caratteristiche

Alta	6
Larghezza	13,3
EAN	8424299092836
Profondità	10

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 5 ottobre 2026