

Scheda prodotto

**Base Onlex Polipropileno 2
Prese Cablaggio 1,5m**

Marca: ALFA

Riferimento: ALFA 26095



Base spina Onlex polipropilene 2 prese interruttore indipendente cavo 1,5m isolato alta resistenza durata tensione 250V amperaggio 16A protezione dei bambini integrata distribuzione elettrica sicura connessione terra simultanea vari dispositivi casa uffici workshop eventi

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

La base spina Onlex Polipropilene è un dispositivo elettrico compatto progettato per distribuire energia in modo sicuro ed efficiente in case, uffici o officine. Include una tecnologia in polipropilene resistente e un interruttore indipendente integrato che permette il controllo individuale di ogni presa senza incidere sull'altra.

Caratteristiche tecniche

- Materiale: Polipropilene bianco
- Numero di prese: 2
- Tensione nominale: 250V
- Amperaggio: 16A
- Lungo cavo: 1,5 metri
- Protezione: Terra e protezione dei bambini integrata
- Interruttore: Indipendente ON/OFF

Questo accessorio offre una soluzione versatile per alimentare simultaneamente più dispositivi elettronici, riducendo il disordine dei cavi e migliorando la sicurezza elettrica in spazi ad alta domanda energetica. Il collegamento a terra simultaneo garantisce un funzionamento stabile anche quando più apparecchi operano contemporaneamente.

L'installazione è semplice; è collegata direttamente alla rete elettrica esistente tramite il cavo isolato ad alta resistenza, garantendo un fissaggio stabile e durevole su superfici piane. Il suo robusto design

permette di resistere a condizioni di utilizzo intensivo senza compromettere l'integrità dell'isolamento e la funzionalità degli interruttori.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	16
Colore	Bianco
EAN	8425160260958
Intensità	16A
Lungo	1,5mt
Lunghezza	5 metros
Materiale	Polypropylene
Peso (kg)	1.4
Potenza (W)	3680
Tensione nominale (V)	250V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 19 ottobre 2026