

Scheda prodotto

Derivatore 4D 25dB con flangia

Marca: TELEVES

Riferimento: TELEVES 5447

Derivatore 4D da 24dB con rivestimento a flangia, modello 5447. Componente passivo per i sistemi di telecomunicazione che distribuisce segnali in quattro porti identici. Realizzato in materiale resistente alla corrosione e progettato per l'installazione standardizzata in armadi di rete.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Il derivatore 4D da 25dB a flangia è un componente passivo essenziale per i sistemi di telecomunicazione e acustica, progettato per distribuire segnali in quattro porti identici mantenendo l'integrità del flusso. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, opera in ambienti industriali esigenti dove il controllo preciso della pressione sonora e la separazione dei flussi è critico per le misurazioni professionali.

Caratteristiche tecniche

- Perdita di inserimento: 25dB
- Configurazione: 4 vie (4D)
- Tipo di connessione: Brida
- Identificazione modello: 5447
- Materiale: Resistente alla corrosione

Questo dispositivo garantisce una attenuazione controllata e stabile, garantendo un isolamento specifico tra i canali senza introdurre distorsioni significative nel segnale originale. La sua robusta costruzione permette di sopportare condizioni operative esigenti, mantenendo la durata necessaria per impianti di lunga durata in armadi di rete o condotti complessi.

L'installazione è effettuata mediante collegamento diretto alle tubature o ai condotti esistenti utilizzando i punti di fissaggio della flangia. È fondamentale garantire una tenuta perfetta nelle giunzioni per evitare perdite di pressione sonora che comprometterebbero la precisione della misurazione. La manutenzione è minima e consiste unicamente in ispezioni periodiche sullo stato delle giunzioni e una

pulizia superficiale regolare.

Caratteristiche

EAN	8424450054475
-----	---------------

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 3 ottobre 2026