Scheda prodotto



Plafoniere LED Soft 18W M LEDME Nogal 1620 lm

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM8304

La plafoniera LED Soft di M LEDME è un dispositivo di illuminazione superficiale da 18W con sorgente Sanan, che offre 1620 lumen ed efficienza da 90 lm/W. Ha una temperatura di colore variabile (5CCT), angolo di 120o, durata di vita di 30000 ore e fattore di potenza 0.9, progettato per funzionare tra -20°C e +45°C.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

La plafone a LED Soft 18W Wood Walnut del marchio M LEDME è un dispositivo di illuminazione superficiale progettato per offrire una soluzione luminosa efficiente ed estetica, integrando una finitura in legno noce.

Caratteristiche tecniche

- Watts: 18 w
- Fonte Luminica: Sanan
- Luminosità: 1620 lm
- Efficienza Lm: 90
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +45°C
- Angolo del fascio: 120o
- Vita utile: 30000 ore
- Protezione: IP20
- Ik: 6
- Classe Isolamento elettrico: II
- Alimentazione: 220-240v
- Installazione: Superficie
- Dimensione: 220X21H mm
- Materiale: PC
- CRI: 80

- Fattore di potenza: 0,9
- Garanzia: 3 anni
- Temperatura del colore: 5CCT

Con un'elevata efficienza luminosa e un indice di riproduzione cromatica di 80, questo impianto offre un'illuminazione chiara e uniforme grazie al suo angolo di 120 gradi. La robusta costruzione in policarbonato e l'ampia gamma di temperatura di lavoro garantiscono un funzionamento stabile in diverse condizioni ambientali.

L'installazione superficiale facilita il montaggio diretto sul soffitto, sfruttando il suo design compatto di 220x21 mm per integrarsi discretamente in spazi residenziali o commerciali senza occupare volumi eccessivi.

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe II
Angolo di apertura	120º
Colore	noce
Cri (Ra)	80
EAN	8435579783047
Produttore	Ledme
Lumen (lm)	1620 lm
Materiale	PC
Potenza (W)	18 W
Protezione	IP20 - uso interior
Tipo di installazione	Superficie
Stima di vita (h)	30000

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 26 novembre 2026