

Scheda prodotto

Downlight LED Deep 5W CCT Bianco da incasso

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM4312



Il fuoco incasso LED Deep del marchio M LEDME opera con tecnologia Cob e consuma 5 watt per generare 420 lumen. La loro efficienza luminosa raggiunge 84 lm/W, offrendo un angolo di fascio di 24° e una durata stimata di 30.000 ore.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Il Foco Downlight Led Deep Bianco del marchio M LEDME è un dispositivo di illuminazione a muro progettato per offrire una soluzione luminosa efficiente e compatta. Il basso consumo energetico e l'elevata efficienza luminosa lo rendono un'opzione razionale per gli spazi interni che richiedono una luce direzionale precisa.

Caratteristiche tecniche

- Marca: M LEDME
- Potenza: 5 w
- Tecnologia sorgente: Cob
- Luminosità: 420 lm
- Efficienza luminosa: 84 lm/w
- Angolo del fascio: 24°
- Durata stimata: 30000 ore
- Classe di protezione: IP20
- Gamma di alimentazione: 85-265v
- Tipo di installazione: Incastrabile
- Dimensioni totali: 40X25H mm
- Dimensione di taglio: 30 mm
- Materiali costruttivi: Alluminio e PC
- Indice di riproduzione cromatica (CRI): 80
- Fattore di potenza: 0.5

- Opzioni di temperatura di colore: 3CCT
- Garanzia del produttore: 3 anni

Grazie al suo design profondo e alle dimensioni ridotte, questo fuoco consente un'integrazione discreta in falsi soffitti, mantenendo l'estetica dello spazio mentre fornisce un fascio di luce concentrato e uniforme.

L'installazione richiede un foro di taglio di 30 mm e deve essere eseguita secondo le norme elettriche in vigore per le apparecchiature a incasso.

Caratteristiche

Alta	25 mm
Larghezza	40 mm
Angolo di apertura	24
Cri (Ra)	80
Diametro radicamento (mm)	30 mm
EAN	8435579743126
Produttore	Ledme
Lumen (lm)	420 lm
Potenza (W)	5 W
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	85-265 V
Tipo di lampada	COB LED
Stima di vita (h)	30000

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 30 settembre 2026