

Scheda prodotto

**Alimentatore LED Lifud Zigbee
150 W 24 Vdc**

Marca: Lifud

Riferimento: LEDME LF-GAZ150B6250-24



Alimentazione led Lifud dimmable Zigbee da 150W, uscita 24V DC, alimentazione 220-240V AC a 50/60 Hz. Classe di isolamento elettrico II, protezione IP20 e resistenza meccanica IK4. Fattore di potenza superiore a 0,9, regolazione Zigbee e funzione Flicker Free. Temperatura operativa da -20°C a +50°C. Installazione in superficie, materiale polimero PC.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Alimentazione led Lifud dimmable con controllo Zigbee, progettata per alimentare sistemi led fino a 150W con uscita stabile 24V DC. Compatibile con le reti Zigbee e App Tua per regolazione remota e gestione intelligente. Operativa in un'ampia gamma di temperature, da -20°C a +50°C, protetta con grado IP20 e resistenza meccanica IK4.

Caratteristiche tecniche

- Potenza massima: 150W
- Uscita: 24V DC
- Alimentazione: 220-240V AC
- Frequenza: 50/60 Hz
- Fattore di potenza: >0,9
- Classe di isolamento elettrico: II
- Protezione contro il sovraccarico: Sì.
- Protezione da corto circuito: Sì.
- Protezione dal surriscaldamento: No.
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +50°C
- Protezione: IP20
- Resistenza meccanica: IK4
- Installazione: Superficie

- Dimensione: 360,8 x 42 x 30,3 mm
- Materiale: PC
- Driver: Lifud
- Flicker Free: Si'.
- Regolabile: Zigbee
- Comprende: App Tua
- Garanzia: 5 anni

Permette una gestione flessibile dell'illuminazione led in ambienti industriali o commerciali dove è richiesto il controllo remoto e la stabilità di funzionamento. Il suo design compatto e resistente facilita l'integrazione in impianti fissi.

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe II
Produttore	Lifud
Senza alogeni	Sì
Potenza (W)	150W
Protezione	IP20 - uso interior
Regolabile	Sì
Tensione nominale	24
Tensione nominale (V)	220-240V AC
Tipo di installazione	Superficie

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 9 ottobre 2026